

Anleitung Offline-Update für WLZENT03

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16
63110 Rodgau
Deutschland

USB-Stick vorbereiten:

1. Offline-Update herunterladen
2. .zip-Datei öffnen
3. Den darin enthaltenen Ordner („WLPRO_offline_Installer_3_0_3“) auf den USB-Stick kopieren

Tel. +49 6106 660 28-0
Fax +49 6106 660 28-40
E-Mail: info@rp-group.com
www.rp-group.com

Update installieren:

1. Aktuelle Version prüfen (WL Pro: Hilfe-Menü rechts oben > Über...)
2. System in den MaintenanceMode versetzen (Startmenü oben links > Sonstige > MaintenanceMode)
3. (Das Gerät fährt herunter und startet automatisch neu, nicht vom Strom trennen!)
4. USB-Stick einstecken
5. (Das Fenster „Wechseldatenträger“ erscheint)
6. „Im Dateimanager öffnen“ auswählen und [OK] klicken
7. Den Ordner „WLPRO_offline_Installer_3_0_3“ vom USB-Stick mit dem Update auf den Desktop der WLZENT ziehen (WICHTIG: Der Ordner muss anschließend direkt auf dem Desktop sichtbar sein. Verwenden Sie keine Unterordner)
8. Auf dem Desktop, Klick auf den Ordner „WLPRO_offline_Installer_3_0_3“
9. (Der Dateimanager öffnet sich)
10. Rechtsklick auf die Datei „install.sh“ (Ohne Maus: Mit zwei Fingern gleichzeitig auf die Datei tippen)
11. „Eigenschaften“ auswählen
12. (Das Fenster „Eigenschaften“ erscheint)
13. Reiter „Berechtigungen“ auswählen
14. Hinter „Ausführen:“ den Eintrag „nur Besitzer“ auswählen (Ohne Maus: Bildschirmtastatur öffnen, mit dem Finger auf die Auswahl tippen, mit der Bildschirmtastatur per Pfeil „nur Besitzer“ auswählen, [ENTER] tippen)
15. [OK] klicken
16. Klick auf „install.sh“
17. Im Fenster „Datei ausführen“ auf [Im Terminal ausführen] klicken
18. (Die Installation wird ausgeführt)
19. Überprüfen, dass in der Konsole am Schluss grün unterlegt angezeigt wird: „LLXC Version 18, Protocol Version 11, WL Pro Version 3.0.3“
20. Alle Fenster schließen
21. Den Ordner „WLPRO_offline_Installer_3_0_3“ vom Desktop in den Papierkorb schieben
22. Papierkorb leeren (Rechtsklick auf den Papierkorb (Ohne Maus: Mit zwei Fingern gleichzeitig tippen)
23. USB-Stick auswerfen und abziehen
24. MaintenanceModus verlassen (Startmenü oben links > Sonstige > ExitMaintenanceMode)
25. (Das Gerät fährt herunter und startet automatisch neu, nicht vom Strom trennen!)
26. (Die WLPro-Software startet automatisch)
27. Aktuelle Version prüfen (WL Pro: Hilfe-Menü rechts oben > Über...) – hier sollte jetzt „3.0.3“ angezeigt werden