



Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA CASAMBI® DCS DALI Steuermodul

YMOCA-DCS-DA ist ein Bluetooth-steuerbarer, Casambi-fähiger DALI-Controller. Hat keine eigene Spannungsversorgung, Stattdessen wird der Controller von einer externen, passenden DALI-Spannungsversorgung oder von DALI-Treibern oder DALI-Sensoren mit integrierter DALI Spannungsversorgung gespeist. Unterstützt DALI-2 Input Devices und kann mit einem DALI-Sensor zur Anwesenheitserkennung oder Tageslichtnutzung, oder mit einem DALI-Tasterinterface zur manuellen Steuerung verbunden werden. Kann an kabelgebundene DALI-Controller angeschlossen werden und fungiert dort als wireless DALI Gateway ins Casambi-Mesh, entweder im DALI-Broadcast Modus oder zur Kontrolle einzeladressierter DALI-Teilnehmer. Ist gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YMOCA-DCS-DA



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	40,4 mm
Produktmaße Breite	36,3 mm
Produktmaße Höhe	14,0 mm
Produktgewicht	15 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur Tc (Max)	
Gehäusetemperatur Tc (Max)	+65 °C
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+55 °C
CASAMBI Produkte	



Eingangsspannung DC	9,5-22,5 V
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	30 mA
Externes Netzteil	DALI power supply
Dimmfunktion	DALI
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm
BMS	KNX/DALI
DALI Busversorgung	External DALI power Supply
DALI Busspannung	9,5-22,5V
DALI Ausgangsstrom	250
Anzahl der DALI-Adressen	64 Stk.
CASAMBI Repeater	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Zertifizierungen	CE, RoHS
CASAMBI Verbindung	
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²