



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM CASA Trailing Edge Dimmer

Der CASA Trailing Edge Dimmer ist ein Phasenabschnittsdimmer. Sein Einsatz ermöglicht stufenloses Dimmen von Phasenabschnittsleuchtmitteln. Ausgangsleistung 150W LED / 200W ohmisch (z.B Glühbirnen). Gesteuert wird er drahtlos mit der CASAMBI® App. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YMOCA-CASADIMM



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	143 mm
Produkmaße Breite	47 mm
Produkmaße Höhe	29 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	162 mm
Verpackungsmaße Breite	51 mm
Verpackungsmaße Höhe	31 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusetemperatur Tc (Max)	
Gehäusetemperatur Tc (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C



Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung (Max)	150 W
Verbrauch im Standby	0.5 W
Lastarten	Kapazitive Last
Dimmfunktion	TRIAC
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Repeater	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Zertifizierungen	CE, RoHS