



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM Variateur Trailing Edge CASA

Le variateur Trailing Edge CASA est un variateur à coupure de phase. Il permet de faire varier en continu l'intensité lumineuse des ampoules à coupure de phase. Puissance de sortie 150 W LED/ 200 W ohmiques (par ex. ampoules à incandescence). Le variateur est commandé sans fil avec l'application CASAMBI®, la décharge de traction et le cache-bornes sont intégrés.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-CASADIMM



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	143 mm
Dimensions du produit Largeur	47 mm
Dimensions du produit Hauteur	29 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	162 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	51 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	31 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Matière plastique
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	60 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	2,5 mm²
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C



Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (Max)	150 W
Consommation en mode veille	0.5 W
Types de charge	Capacitive load
Fonction de gradation	TRIAC
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS