



Art.-Nr: YMOCA-DAMA200 Module maître DALI Casambi avec décharge de traction

Le module maître CASA DALI est conçu pour la commande sans fil de luminaires et de pilotes DALI. L'alimentation de bus DALI généreusement dimensionnée (200 mA max.) permet de connecter jusqu'à 64 luminaires ou blocs d'alimentations DALI à un seul module, ce qui constitue un avantage financier décisif pour l'utilisateur. Le module dispose d'une décharge de traction intégrée et d'un cache-bornes pour une installation optimale.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-DAMA200



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	143 mm
Dimensions du produit Largeur	47 mm
Dimensions du produit Hauteur	29 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	162 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	51 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	31 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	60 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm²
Consommation standby	0.9 W
Températures	



Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation en mode veille	0.9 W
Types de charge	Charge ohmique
Sortie de commutation	1750 W
cycles de commutation	50000 pce.
Fonction de gradation	DALI
Type de communication	CASAMBI
Alimentation bus DALI	Yes
Tension du bus DALI	16V
Courant de sortie DALI	200mA
Nombre d'adresses DALI	8 pce.
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS
Type d'installation	
Type d'installation	Universel

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.