



**Art.-Nr: PFW428SC-TT**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 8 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours ou de sécurité robuste en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement prismatique fourni, de préférence pour montage au plafond.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW428SC-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW428SC-TT)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité    |
| Type d'installation         | Montage mural            |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                     |
| Pictogramme                 | Set                      |
| Ampoules                    | LED                      |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique        |
| Couleur du boîtier          | blanc                    |
| Type de protection (IP)     | IP65                     |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                        |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection        | 1                        |
| Alimentation                | Batterie autonome        |
| Surveillance                | SelfControl (SC)         |
| Temps d'autonomie           | 8 h                      |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Batterie                          | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 180 V - 250 V              |
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz                      |
| Puissance max.                    | 6,7 W                      |
| Puissance DS                      | 5,2 W                      |
| Puissance BS                      | 2 W                        |
| Température ambiante DS           | -15 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -15 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 370 mm                     |
| Largeur                           | 105 mm                     |
| Hauteur                           | 152 mm                     |
| Poids                             | 1.06                       |
| Poids, emballage inclus           | 1.19                       |
| Section de raccordement           | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Non                        |
| Flux lumineux réseau              | 210 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 210 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4262483023082              |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

Au: 15.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.