



**Art.-Nr: XPIU411SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, 1 h, IP66, Aluminium moulé sous pression,**  
**Polycarbonate, RAL 5010**



Luminaire de sécurité cylindrique en polycarbonate protégé contre l'explosion pour zones explosibles gaz et poussière.

Préparé pour deux passages de câbles pour câblage traversant. La pose d'un pictogramme permet une utilisation aussi comme luminaire à pictogramme de secours.

Possibilités de montage mural, au plafond avec adaptateur ou suspendu par un œillet de chaîne.

Signalisation conforme à 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gaz et poussière

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Fabriqué selon :

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Certifié par INERIS 20ATEX0005X

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/XPIU411SC](http://www.rp-group.com/fr/item/XPIU411SC)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                        |
| Type d'installation         | Universel                                    |
| Pictogramme                 | non                                          |
| Ampoules                    | LED                                          |
| Matériel du boîtier         | Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate |
| Couleur du boîtier          | RAL 5010                                     |
| Type de protection (IP)     | IP66                                         |
| Résistance aux impacts (IK) | 10                                           |
| Certification               | WEEE, CE, Antidéflagrant                     |
| Classe de protection        | 1                                            |
| Alimentation                | Batterie autonome                            |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Surveillance                      | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie                 | 1 h                        |
| Batterie                          | LiFePO4 3,2 V/3 Ah         |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 24 W                       |
| Puissance DS                      | 24 W                       |
| Température ambiante DS           | 0 °C à 50 °C               |
| Température ambiante BS           | 0 °C à 50 °C               |
| Profondeur                        | 485 mm                     |
| Largeur                           | 157 mm                     |
| Hauteur                           | 197 mm                     |
| Poids                             | 4.28                       |
| Poids, emballage inclus           | 4.78                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | non                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                        |
| Connexion de la batterie          | Pince                      |
| Fonction de variation             | Non                        |
| Flux lumineux réseau              | 2400 lm                    |
| Flux lumineux secours             | 840 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94051190                   |
| GTIN                              | 4262483026878              |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

- X-KE001 - Professional installation components for emergency lighting systems
- X-MB001 - High-quality mounting element for emergency lighting modules (105 x 20 mm)
- X-KO001 - High-quality electronic assembly part 36x38 mm for emergency lighting
- X4N - Pictogram set with metal bracket for emergency lights XI, XM and XG