



Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA CASAMBI® DCS DALI styremodul

YMOCA-DCS-DA er en Bluetooth-styrbar, Casambi-kompatibel DALI-styreenhet. Har ikke egen strømforsyning I stedet drives styreenheten av en ekstern, passende DALI-strømforsyning eller av DALI-drivere eller DALI-sensorer med integrert DALI-strømforsyning. Støtter DALI-2 inngangsenheter og kan kobles til en DALI-sensor for tilstedeværelsesdeteksjon eller dagslysbruk, eller til et DALI-knappgrensesnitt for manuell styring. Kan kobles til kablede DALI-styre og fungerer som en trådløs DALI-gateway inn i Casambi-nettet, enten i DALI-kringkastingsmodus eller for å styre individuelt adresserte DALI-deltakere. Er beskyttet mot overspenning, overstrøm og kortslutning



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-DCS-DA



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	40,4 mm
Produktdimensjoner bredde	36,3 mm
Produktmål høyde	14,0 mm
Produktvekt	15 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	+65 °C
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+55 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Inngangsspenning DC	9,5-22,5 V



Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	30 mA
Ekstern strømforsyningsenhet	DALI power supply
Dimmefunksjon	DALI
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
BMS	KNX/DALI
DALI bussforsyning	External DALI power Supply
DALI bussspenning	9,5-22,5V
DALI utgangsstrøm	250
Antall DALI-adresser	64 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
IP-beskyttelse)	IP20
Sertifiseringer	CE, RoHS
CASAMBI-tilkobling	
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm ²

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.