



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM CASA Trailing Edge Dimmer

CASA Trailing Edge Dimmer er en faseavsnittsdimmer. Bruken muliggjør trinnløs dimming av faseavsnittslamper. Utgangseffekt 150W LED / 200W ohmsk (f.eks. lyspærer). Den styres trådløst med CASAMBI®-appen. Strekkavlastning og terminaldeksel er integrert.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-CASADIMM



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	143 mm
Produktdimensjoner bredde	47 mm
Produktmål høyde	29 mm
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	162 mm
Emballasjemål bredde	51 mm
Emballasjemål høyde	31 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	60 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2,5 mm ²
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C



Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Input vokltage AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Strøm (maks.)	150 W
Forbruk i standby-modus	0.5 W
Lastetyper	Kapasitiv belastning
Dimmefunksjon	TRIAC
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
CASAMBI repeatere	Ja
IP-beskyttelse)	IP20
Sertifiseringer	CE, RoHS

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.