RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA
Moduł sterujący CASAMBI® DCS DALI
Moduł sterujący CASAMBI® DCS DALI

YMOCA-DCS-DA to sterowany przez Bluetooth kontroler DALI z obsługą Casami. Zamiast tego kontroler jest zasilany przez zewnętrzny, odpowiedni zasilacz DALI lub przez sterowniki DALI lub czujniki DALI ze zintegrowanym zasilaczem DALI. Obsługuje urządzenia wejściowe DALI-2 i może być podłączony do czujnika DALI w celu wykrywania obecności lub wykorzystania światła dziennego, lub do interfejsu przycisku DALI w celu sterowania ręcznego. Może być podłączony do przewodowych kontrolerów DALI i działa jako bezprzewodowa brama DALI do sieci Casambi, zarówno w trybie rozgłaszania DALI, jak i do sterowania indywidualnie adresowanymi urządzeniami DALI. Jest zabezpieczony przed przepięciem, przetężeniem i zwarciem



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-DCS-DA

DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	40,4 mm
Szerokość produktu	36,3 mm
Wysokość produkttu	14,0 mm
Waga produktu	0.015 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Polycarbonate
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	+65 °C
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+55 °C

Produkt CASAMBI	
Napięcie wejściowe DC	9,5-22,5 V
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	30 mA
Zewnętrzny zasilacz	DALI power supply
Funkcja ściemniania	DALI
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
BMS	KNX/DALI
Zasilanie szyny DALI	External DALI power Supply
Napięcie magistrali DALI	9,5-22,5V
Prąd wyjściowy DALI	250
Liczba adresów DALI	64 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS
Połączenie CASAMBI	
Przekrój przyłącza	1,5 mm²

Od: 14.10.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.