



Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA
Moduł sterujący CASAMBI® DCS DALI
Moduł sterujący CASAMBI® DCS DALI

YMOCA-DCS-DA to sterowany przez Bluetooth kontroler DALI z obsługą Casambi. Zamiast tego kontroler jest zasilany przez zewnętrzny, odpowiedni zasilacz DALI lub przez sterowniki DALI lub czujniki DALI ze zintegrowanym zasilaczem DALI. Obsługuje urządzenia wejściowe DALI-2 i może być podłączony do czujnika DALI w celu wykrywania obecności lub wykorzystania światła dziennego, lub do interfejsu przycisku DALI w celu sterowania ręcznego. Może być podłączony do przewodowych kontrolerów DALI i działa jako bezprzewodowa brama DALI do sieci Casambi, zarówno w trybie rozgłaszania DALI, jak i do sterowania indywidualnie adresowanymi urządzeniami DALI. Jest zabezpieczony przed przepięciem, przetężeniem i zwarcie



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-DCS-DA



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	40,4 mm
Szerokość produktu	36,3 mm
Wysokość produktu	14,0 mm
Waga produktu	15 kg
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	+65 °C
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+55 °C



Produkt CASAMBI	
Napięcie wejściowe DC	9,5-22,5 V
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	30 mA
Zewnętrzny zasilacz	DALI power supply
Funkcja ściemniania	DALI
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
BMS	KNX/DALI
Zasilanie szyny DALI	External DALI power Supply
Napięcie magistrali DALI	9,5-22,5V
Prąd wyjściowy DALI	250
Liczba adresów DALI	64 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS
Połączenie CASAMBI	
Przekrój przyłącza	1,5 mm ²

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.