



Art.-Nr: YMOCA-A2D
CASAMBI® A2D Bluetooth Steuermodul
CASAMBI® A2D Bluetooth Steuermodul

YMOCA-A2D może sterować jednym lub dwoma sterownikami LED z regulacją 0-10 V lub jednym sterownikiem do aplikacji LED z regulacją temperatury barwowej bieli (TW) z dwoma interfejsami sterowania 0-10 V. Sterownik można również skonfigurować w trybie DALI. W tym trybie może on sterować sterownikiem LED DALI i/lub być podłączony do czujnika DALI w celu wykrywania obecności i sterowania światłem dziennym.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-A2D



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	76
Szerokość produktu	26
Wysokość produktu	23
Waga produktu	0.04
Kolor	
Kolor	Biała
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+70
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	70
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20
Temperatura otoczenia (max.)	+45
Produkt CASAMBI	



Zużycie w trybie gotowości	0.5 W
Funkcja ściemniania	DALI, 0-10V
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
Zasilanie szyny DALI	Yes
Napięcie magistrali DALI	12V DC
Prąd wyjściowy DALI	20 mA
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS