



Art.-Nr: YMOCA-PWM-05
CASA PWM5
CASA PWM5



Urządzenie CASA PWM5 umożliwia bezpośredni dostęp do wstępnie skonfigurowanych funkcji systemu sterowania oświetleniem CASAMBI®. Obejmują one ściemnianie, włączanie i wyłączanie opraw oraz ustawianie kolorów. RGB CCT jest teraz możliwe dzięki integracji piątego kanału. 5 kanałów, napięcie wyjściowe 12-24 V DC. Maksymalna moc wyjściowa 100 W (24 V) na kanał, łącznie 170 W (24 V) dla wszystkich 5 kanałów. Odciążenie i osłona zacisków są zintegrowane.

Podłączone światła pozostają wolne od migotania aż do niskich poziomów ściemniania.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-PWM-05



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	47 mm
Wysokość produktu	29 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	162 mm
Wymiary opakowania szerokość	51 mm
Wymiary opakowania wysokość	31 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE, RoHS
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	



Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Typ ściemniania	PWM
Wydajność systemu	170 W
Zużycie w trybie czuwania	0.4 W
maks. napięcie wyjściowe DC	24 V
Zasilanie	
Wersja elektryczna	z zewnętrznym urządzeniem sterującym
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+40 °C
Produkt CASAMBI	
Napięcie wejściowe DC	12 V
Max. napięcie wejściowe DC	24 V
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.