



## Art.-Nr: YMOCA-BOX Casambi ASD Outdoor Box mit Schaltrelais für Aufbaumontage

Nutzen Sie die YMOCA-BOX als Hauptschalter für alle Module und Leuchten und gleichzeitig die positive Nebenwirkung des Stromsparens. Mit Hilfe der YMOCA-BOX können alle Module komplett Spannungsfrei geschaltet werden um im ausgeschalteten Zustand keinen Standby-Strom zu verbrauchen. Bei Lagerhallen oder Produktionsbereichen mit vielen Strahlern und Modulen können Sie somit eine große Energieersparnis bewirken.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YMOCA-BOX](http://www.rp-group.com/de/item/YMOCA-BOX)



### TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen              |            |
|--------------------------|------------|
| Produktmaße Länge        | 162 mm     |
| Produktmaße Breite       | 116 mm     |
| Produktmaße Höhe         | 76 mm      |
| Produktgewicht           | 0.43 g     |
| Verpackungsmaße          |            |
| Verpackungsmaße Länge    | 190 mm     |
| Verpackungsmaße Breite   | 135 mm     |
| Verpackungsmaße Höhe     | 90 mm      |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.5 g      |
| Farbe                    |            |
| Farbe                    | Lichtgrau  |
| Gehäusematerial          |            |
| Gehäusematerial          | Kunststoff |
| Zertifizierung           |            |
| Zertifizierung           | CE         |
| Schutzklasse             | 2          |
| Schutzart (IP)           | IP65       |
| Elektrischer Anschluss   |            |
| Dimmungsart              | 0-10V      |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Eingangsspannung AC     | 220-240V / 50-60Hz V |
| <b>CASAMBI Produkte</b> |                      |
| Kommunikationsart       | Bluetooth            |
| Max. Sendeleistung      | +4 dBm               |

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.