RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: YMOCA-SAL-1016
## Salvador 1016
## Kann bis zu 16 DALI-Treiberadressen verwalten

Die Salvador 1000 Serie integriert DALI-verdrahtete Geräte perfekt in das Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Geräte als virtuelle Geräte im Casambi-Netzwerk.

Dieses Produkt unterstützt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8.

Beim Design von Beleuchtungssteuersystemen muss beachtet werden, dass DALI-Steuerungen wie Schalter und Sensoren nicht mit den Produkten der Salvador 1000 Serie verbunden werden dürfen.

Für den Betrieb der Salvador 1000 Serie ist eine externe Stromversorgung für den DALI-Bus erforderlich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YMOCA-SAL-1016

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Produkmaße Länge | 40,4 mm |
| Produktmaße Breite | 36,3 mm |
| Produktmaße Höhe | 14 mm |
| Produktgewicht | 15 g |
| **Verpackungsmaße** | |
| Verpackungsmaße Länge | 170 mm |
| Verpackungsmaße Breite | 110 mm |
| Verpackungsmaße Höhe | 20 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 50 g |
| **Farbe** | |
| Farbe | weiß |
| **Lagertemperaturbereich** | |
| Lagertemperaturbereich (Min) | -20 °C |
| Lagertemperaturbereich (Max) | +75 °C |
| **Gehäusetemperatur** | |
| Gehäusetemperatur (Max) | +65 °C |

| Temperaturen | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur (Max) | +55 °C |
| CASAMBI Produkte | |
| Externes Netzteil | DALI Power Supply |
| Verbrauch im Standby | 0,2 W |
| Kommunikationsart | DALI 2, CASAMBI, DALI 1, Bluetooth |
| Frequenzband | 2,403 - 2,479 GHz |
| Max. Sendeleistung | +8 dBm |
| DALI Busversorgung | External |
| DALI Busspannung | 9,5 - 22,5 VDC |
| DALI Ausgangsstrom | max. 250 mA |
| Anzahl der DALI-Adressen | 16 Stk. |
| CASAMBI Repeater | Ja |
| Zertifizierungen | CE |