



Art.-Nr: YMOCA-PWM-05 CASA PWM5

Die CASA PWM5 Einheit ermöglicht den direkten Zugriff auf vorkonfigurierte Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von Farben. Durch die Integration des fünften Kanals ist jetzt RGB CCT möglich. 5 Kanäle, Ausgangsspannung 12-24V DC. Ausgangsleistung maximal 100W (24V) pro Kanal, dabei insgesamt 170 W (24V) alle 5 Kanäle. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.

Angeschlossene Leuchten bleiben flickerfrei bis in niedrige Dimmstufen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-PWM-05



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	143 mm
Produkmaße Breite	47 mm
Produkmaße Höhe	29 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	162 mm
Verpackungsmaße Breite	51 mm
Verpackungsmaße Höhe	31 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, RoHS
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusetemperatur Tc (Max)	
Gehäusetemperatur Tc (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²



Dimmungsart	PWM
Systemleistung	170 W
Verbrauch Standby	0.4 W
max. Ausgangsspannung DC	24 V
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
CASAMBI Produkte	
Eingangsspannung DC	12 V
max. Eingangsspannung DC	24 V
Kommunikationsart	CASAMBI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Repeater	Ja