



Art.-Nr: FMDS423WL
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, IP65, Zink-Druckguss, weiß

Robuste Aufbauleuchte aus Zink Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Ballwurfsicher nach DIN 18032.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/FMDS423WL



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen, HACCP, Ballwurfsicher, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	5,7 W



Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2.07
Gewicht inkl. Verpackung	2.17
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766552434

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

FMDA001 - Deckenausleger einseitig, Weiß – Professionelle Halterung für FM-Notleuchten
FMDA002 - Professioneller Deckenausleger (doppelseitig) für FM-Notleuchten, weiß
FMDA001-AZ - Hochwertiger Deckenausleger für FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit
FMDA002-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger für Notbeleuchtung – Anthrazit, FM-kompatibel
FMWA001 -
FMFH -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
----------	------	-------------	------------	-------	-------------	------------------------	-----------------	-------------	---------------	----------------------------