



Art.-Nr: UCW060

**Matériau du boîtier de la sous-station multiControl
Sous-station, Boîtier mural, 60 pce. Cercles intégrés, 1200
luminaires, IP20**

Le système multiControl plus sous-station UCW (boîtier mural) est un système d'alimentation électrique centralisé à usage universel, conforme à la norme DIN EN 50171, destiné à l'alimentation des luminaires de sécurité et de secours 230 V / 216 V CA/CC. Convient aux installations d'éclairage de sécurité conformes aux normes DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN VDE V 0108-100, qui peut être équipé de 60 circuits librement programmables avec différentes plages de puissance dans un système modulaire 19" facile à entretenir.

Grâce au dispositif de contrôle automatique intégré, il est ainsi possible d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 1920 luminaires par système.

Remarque : Les valeurs de charge indiquées sont fournies à titre indicatif et sont basées sur des configurations types de projets. Nos systèmes d'éclairage de sécurité étant souvent conçus et adaptés spécifiquement à chaque projet, la charge maximale réelle peut varier considérablement en fonction de l'application, de la configuration et de la conception du système. Pour un dimensionnement précis, veuillez contacter notre équipe commerciale.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/UCW060

DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	30 pce.
Nombre de circuits électriques	60
Chargeur	non
Modules SAM	En option
Modules IO	Oui
CCIF	En option
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	En option
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	3650 W
Alimentation électrique 3 h	3650 W
Alimentation électrique 8 h	3650 W
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	900 mm
Poids	kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V