



Art.-Nr: MCFLM
Moniteur à lignes de champ
Moniteur à lignes de champ MCFLM

Le moniteur Field Line MC-FLM est un module polyvalent permettant de surveiller un réseau AV local et de commuter des luminaires ou des groupes de luminaires. Chaque module forme son propre groupe et permet leur commutation collective, par exemple en synchronisation avec l'éclairage général.

Le MC-FLM est idéal pour les installations à batterie centrale. Il offre toutes ses fonctionnalités lorsqu'il est associé aux systèmes de la série multiControl plus.

Équipé d'une entrée de surveillance du réseau monophasé intégrée, d'une entrée de commutation, d'une évaluation AC/DC de la tension SIBE et d'une LED d'état multicolore, le MC-FLM garantit un fonctionnement fiable et un affichage transparent de l'état.




Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MCFLM



DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Matière plastique
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Plage de température	-20 °C à 50 °C
Profondeur	72 mm
Largeur	96 mm
Hauteur	54 mm
Poids	0.116 kg
Numéro du tarif douanier	85389091
Facteur de puissance	0,77 PF
Surveillance	Y compris
Section de raccordement	0,5-2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Fréquence d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V



Puissance de sortie nominale	650 VA/500 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	230 V