



Art.-Nr: MCT15 Fjernskjerm Fjernskjerm MCT15

Meldingspanelet MCT-15 er et intelligent tillegg til sikkerhetsbelysningsanleggene i multiControl-serien. Det gir en oversiktlig, desentralisert visning av alle relevante anleggstilstander – både visuelt via LED-er og tekstdisplay og akustisk ved feil.

I tillegg til å vise nett- og batteridrift, systemfeil og status for kontinuerlige lyskretser, gjør MCT-15 det mulig å fjernutløse funksjonstester, bytte driftsmodus og slå på og av kontinuerlige lysforbrukere – avhengig av konfigurasjonen, til og med via nøkkelbryter.

Takket være det integrerte menyen er det enkelt å tilpasse den til ulike bruksscenarier. Montering kan skje enten som på- eller innfelt variant (MCT-15(S)/MCT-15U(S)), og integrering i RS485-BUS er ukomplisert.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MCT15



TEKNISKE DATA

Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
dybde	116 mm
Bredde	24 mm
Høyde	116 mm
Vekt	0.17 kg
Tolltariffnummer	85389091
Tverrsnitt for tilkobling	0,4 - 0,8 mm ²
Inngangsspenning DC	12 - 18 V
IP-beskyttelse	IP20

Fra: 14.08.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.