



Art.-Nr: FMW401SC-AZ
Markeringslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, 1 time, 20 m, IP65, Sinkstøping, antrasitt

Robust sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rømnings- og redningsveier.

Piktogrammet er plassert på innsiden, der det er beskyttet av en gjennomsiktig rute.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMW401SC-AZ



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, D-tegn
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz



Maks effekt.	3,9 W
Ytelse DS	3,0 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	2
Vekt inkludert emballasje	2.1
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766556104

TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMFH -

FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.