



Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI CASA DAMA Mini DALI styremodul

NYHET!

CASA DAMA Mini Module er en modul spesielt utviklet for innfelt montering som tar kontroll over opptil 15 kablede DALI-lampe. Denne intelligente modulen gjør det mulig å styre DALI-lampene trådløst ved hjelp av den avanserte Casambi-teknologien. Med en integrert DALI-buss strømforsyning på 30 mA sørger modulen for en effektiv og pålitelig tilkobling av lampene. Formfaktoren forenkler installasjonen, mens den kompakte designen tillater diskret integrering i eksisterende belysningsystemer. Denne kombinasjonen av trådløs kontroll og DALI-tilkobling gjør CASA DAMA Mini til en optimal løsning for krav til smart belysning.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-DAMA-MINI



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	50 mm
Produktdimensjoner bredde	48 mm
Produktmål høyde	21.6 mm
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	60 mm
Emballasjemål bredde	60 mm
Emballasjemål høyde	34 mm
Vekt inkludert emballasje	0.05 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Sertifisering	
IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C



Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	60 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Forbruk i standby-modus	0.7 W
Dimmefunksjon	DALI
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
DALI bussforsyning	Yes
DALI bussspenning	15V
DALI utgangsstrøm	30mA
Antall DALI-adresser	15 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
IP-beskyttelse)	IP20
Sertifiseringer	CE, RoHS

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.