## Art.-Nr: WLZENT04
## Wireless Professional sentral
## Robust LINUX industri-PC med en intuitiv berøringsskjerm



Med Wireless Professional blir trådløs kontroll og overvåking av enkeltbatteris nød- og sikkerhetslampe en barnelek!
Hjertet og dermed hovedkvarteret til systemet er oppsett- og overvåkingsenheten WLZENT.
Den er installert i et vegghus for enkel installasjon.

Oversikt over fordelene med sentralen (WLZENT):

- WLZENT, en egenutvikling basert på en LINUX industri-PC med et intuitivt brukergrensesnitt
- Ved å bruke LINUX-operativsystemet, mer sikkerhet mot cyberangrep og mindre vedlikehold kreves for oppdateringer
- Funksjonelt, servicevennlig vegghus med integrert TOUCH-skjerm
- Kan monteres på en permanent sentral plassering i bygget
- Trådløs - all viktig systeminformasjon direkte og tydelig på et øyeblikk
- Den integrerte kontrollprogramvaren er tilgjengelig på flere språk
- Radiosystemet kan inkludere 1000 lampe per kontrollsentral som standard
- Utstyrt med 5 timerfunksjoner som standard (en tidsplan kan lagres)
- Mulighet for nettverk med andre systemer

Oppdatering fra WLZENT-hovedkvarteret:

Last ned Wireless Professional Software 2.4.7 for WLZENT

Vær oppmerksom på oppdateringsinstruksjonene i WLZENT brukerveiledning.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WLZENT04

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Sertifisering | CE |
| laster | Nei |
| SAM-moduler | Nei |
| IO-moduler | Valgfri |
| CCIF | Nei |
| Kan kobles til | Ja |
| Avgående kurs NSUS | Nei |



| | |
|---|---|
| Batterirom | Nei |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| materiale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| Beskyttelsesklasse | IP40 |
| dybde | 67 mm |
| Bredde | 287 mm |
| Høyde | 217 mm |
| Vekt | 1.82 kg |
| Vekt inkl. emballasje | 1,82 kg |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| GTIN | 4262484980407 |

Fra: 26.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.