



Art.-Nr: YMOCA-CASADIMM
Ściemniacz krawędziowy CASA
Ściemniacz krawędziowy CASA

CASA Trailing Edge Dimmer to ściemniacz fazy krawędzi spływu. Jego zastosowanie umożliwia bezstopniowe ściemnianie lamp odcinających fazę na krawędzi spływu. Moc wyjściowa 150W LED / 200W omowe (np. żarówki). Jest sterowany bezprzewodowo za pomocą aplikacji CASAMBI®. Odciążenie i osłona zacisków są zintegrowane.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-CASADIMM



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	143 mm
Szerokość produktu	47 mm
Wysokość produktu	29 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	162 mm
Wymiary opakowania szerokość	51 mm
Wymiary opakowania wysokość	31 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	60 °C
Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	2,5 mm ²
Temperatury	



Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Moc (max)	150 W
Zużycie w trybie gotowości	0.5 W
Typy obciążenia	Obciążenie pojemnościowe
Funkcja ściemniania	TRIAC
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+4 dBm
Repeatery CASAMBI	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.