



Art.-Nr: MCT15 Zdalny wyświetlacz Zdalny wyświetlacz MCT15

Panel sygnalizacyjny MCT-15 stanowi inteligentne uzupełnienie systemów oświetlenia awaryjnego serii multiControl. Zapewnia przejrzystą, zdecentralizowaną sygnalizację wszystkich istotnych stanów systemu – zarówno wizualną za pomocą diod LED i wyświetlacza tekstowego, jak i akustyczną w przypadku awarii.

Oprócz wyświetlania pracy sieciowej i bateryjnej, błędów systemowych i stanu obwodów światła ciągłego, MCT-15 umożliwia zdalne uruchamianie testów funkcjonalnych, przełączanie trybu pracy oraz włączanie i wyłączanie odbiorników światła ciągłego – w zależności od konfiguracji nawet za pomocą przełącznika kluczykowego.

Dzięki zintegrowanemu menu można bez problemu dostosować urządzenie do różnych scenariuszy zastosowań. Montaż może odbywać się w wersji natynkowej lub podtynkowej (MCT-15(S)/MCT-15U(S)), a integracja z magistralą RS485-BUS jest nieskomplikowana.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/MCT15



DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość	116 mm
Szerokość	24 mm
Wysokość	116 mm
Waga	0.17 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Przekrój przyłącza	0,4 - 0,8 mm ²
Napięcie wejściowe DC	12 - 18 V
Stopień ochrony (IP)	IP20

Od: 14.08.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.