



Art.-Nr: IOM01
Moduł wejścia-wyjścia
Moduł wejścia/wyjścia IOM01

Moduł IO stanowi elastyczne rozszerzenie systemów oświetlenia awaryjnego serii multiControl plus i MDC. Dzięki 7 bezpotencjałowym stykom sygnalizacyjnym i 4 galwanicznie oddzielonym wejściom umożliwia monitorowanie i sterowanie wieloma stanami urządzeń – np. zasilaniem baterijnym lub sieciowym, usterkami lub głębokim rozładowaniem.

Wejścia mogą być wykorzystywane do podłączenia zewnętrznych komponentów, takich jak przełącznik trybu pracy, monitorowanie wentylatora lub wyłącznik awaryjny. W każdej instalacji można zintegrować do 5 modułów – idealne rozwiązanie do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem lub rozbudowanych tablic sygnalizacyjnych.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/IOM01



DANE TECHNICZNE

Materiał	Poliwęglan
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zakres temperatur	-10 °C do 40 °C
Głębokość	64,5 mm
Szerokość	105 mm
Wysokość	90 mm
Waga	0.24 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Przekrój przyłącza	0,5-2,5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Napięcie wejściowe DC	12 V
Wyjście przełączające	250V AC/1500W - 30V DC/180 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II

Od: 18.11.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.