



Art.-Nr: YMOCA-ASD-DA-LR
Sterowanie Casambi ASD DALI i 0/1-10V
Sterowanie Casambi ASD DALI i 0/1-10V

Urządzenie CBU-ASD to moduł, który można zintegrować bezpośrednio z oprawą oświetleniową, aby sterować nią bezprzewodowo. Jest przeznaczony do sterowników halogenowych z interfejsami ściemniania 0-10 V, 1-10 V i LED lub DALI. Możliwe jest skonfigurowanie wyjścia sterującego jako cyfrowego interfejsu ściemniania DALI na miejscu lub jako interfejsu analogowego.

Moduł jest sterowany za pomocą aplikacji CASAMBI® na smartfony i tablety, teraz z rozszerzoną funkcją Bluetooth Long Range dla jeszcze większych zasięgów. Alternatywnie możliwe jest również sterowanie za pomocą przełączników światła.

Moduły CASAMBI® CBU-ASD pozwalają również na sterowanie dużą liczbą opraw z dowolnego miejsca. Jest to możliwe dzięki bezpiecznej i bezprzewodowej sieci mesh, którą urządzenia tworzą automatycznie. Nie są do tego wymagane żadne repeatery, routery, kable ani zewnętrzne bramki.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-ASD-DA-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	56.5 mm
Szerokość produktu	35.8 mm
Wysokość produktu	22.3 mm
Waga produktu	48 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	75 °C



Połączenie elektryczne	
Przekrój przyłącza	1,5 mm ²
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+40 °C
Produkt CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	0,6 A
Funkcja ściemniania	DALI, 0-10V
Typ komunikacji	CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
Zasilanie szyny DALI	Yes
Napięcie magistrali DALI	10-12V DC
Prąd wyjściowy DALI	6 mA
Liczba adresów DALI	3 szt.
Repeatery CASAMBI	Tak
Połączenie guzikowe	1 by correct profile
Stopień ochrony (IP)	IP20
Certyfikaty	CE, RoHS

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.