



## No. d'art.: MD232 midiControl plus ZBA, LDM=2, max DCM=16

MAX. 32 CIRCUITS ÉLECTRIQUES / 5 314 W, 1 H / 640 LUMINAIRES

midiControl est un système à batterie centralisée pré-configuré d'une puissance maximale de 5 300 W pendant 1 heure, de 2 300 W pendant 3 heures ou 1 000 W pendant 8 heures.

Jusqu'à 16 modules DCM pour 32 circuits électriques sont logés dans le boîtier du midiControl. Ainsi, jusqu'à 640 luminaires peuvent être alimentés. Bien-entendu, midiControl peut être mis en réseau avec d'autres systèmes de la même famille et peut être contrôlé via une interface web.



### DONNÉES TECHNIQUES

Inserts 19"	18
Circuits	32
Unité de charge incluse	Oui
Module SAM incluse	Oui
Module IO incluse	Oui
CCIF inclus	Oui
En réseau	Oui
Connexion sous-station	Non
Compartiment à piles intégré	Oui
Puissance de raccordement 1h	7600 W
Puissance de raccordement 3h	2500 W
Puissance de raccordement 8h	950 W
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Tension de sortie DC	216 V
Matière	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035



Degré de protection	20
Classe de protection	1
Longueur	450 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 950 mm
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Allemagne

## ACCESSOIRES

MCT15 -