



## Art.-Nr: YMOCA-ASR-01 CASAMBI® ASR Modul

YMOCA-ASR-01 ist eine Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genutzt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YMOCA-ASR-01](http://www.rp-group.com/de/item/YMOCA-ASR-01)



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	72.6 mm
Produktmaße Breite	30 mm
Produktmaße Höhe	18 mm
Produktgewicht	23 g
Verpackungsmaße	
Gewicht inkl. Verpackung	24 g
Farbe	
Farbe	weiß
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	75 °C
Gehäusetemperatur	
Umgebungstemperatur (Max)	75 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmungsart	CASAMBI
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-25 °C



Umgebungstemperatur (Max)	45 °C
<b>CASAMBI Produkte</b>	
Kommunikationsart	Bluetooth