RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-ASR-01
Module ASR CASAMBI®
Contrôleur 0-1V

YMOCA-ASR-01 est un module de commande à 2 canaux 0-10, contrôlable par Bluetooth et compatible avec Casambi, pour les charges LED et les luminaires dimmables. L'appareil est conçu pour un montage dans des luminaires. Doit être alimenté par un bloc externe de 12–24 VDC. Lorsque des pilotes 0-10 V sont connectés aux deux sorties, l'YMOCA-ASR-01 peut être utilisée au-delà des applications standard pour contrôler la température de couleur des luminaires. Dispose en plus des deux canaux 0-10 V d'un raccord de commande pour un relais externe ainsi que d'une entrée de capteur. Conçu pour un montage dans des luminaires et ne doit être utilisé que dans un système fermé

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-ASR-01

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	72.6 mm
Dimensions du produit Largeur	30 mm
Dimensions du produit Hauteur	18 mm
Produktgewicht	23 g
Dimensions de l'emballage	
Poids avec emballage	24 g
Couleur	
Couleur	blanc
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	75 °C
Température du boîtier	
Température ambiante (Max)	75 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Type de gradation	CASAMBI
Températures	

Température ambiante (Min)	-25 °C
Température ambiante (Max)	45 °C
Produit CASAMBI	
Type de communication	Bluetooth

Au: 22.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.