



Art.-No.: YMOCA-ASR-01 CASAMBI® ASR module

YMOCA-ASR-01 ist eine Bluetooth-steuerbare, Casambi-fähige 2-Kanal 0–10 Steuereinheit für dimmbare LED-Lasten und Leuchten. Das Gerät ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Muss von einem externen 12–24 VDC Netzteil gespeist werden. Wenn 0-10V Treiber an die zwei Ausgänge angeschlossen werden kann das YMOCA-ASR-01 über die Standardanwendungen hinaus für die Farbtemperatursteuerung von Leuchten genutzt werden. Verfügt über die zwei 0-10V Kanäle hinaus zusätzlich über einen Steueranschluss für ein externes Relais sowie über einen Sensoreingang. Ist für den Leuchteneinbau entwickelt und sollte nur in einem geschlossenen System verwendet werden



DANE TECHNICZNE

Electrical data	
Connection cross section	1,5 mm ²
Communication type	Bluetooth
Dimming	Casambi
CASAMBI Ready	Yes
Acceptance tests	
Protection class	II
Ambient temperature	-25 to +45 C°
Storage temperature	-25 to +75 C°
Housing temperatur max., tc	75 C°
Physical data	
Housing colour	white
Length (L)	72,6 mm
Width (B)	30 mm
Height (H)	18 mm
Product weight	23 g
Weight incl. Packaging	24 g