



**Art.-Nr: YMOCA-DAMA**  
**CASA DALI Master Steuermodul**  
**max. 100mA DALI-Busstromversorgung, Relais**



Das CASA DALI Master Modul bietet die kabellose Steuerung von DALI Leuchten/ Netzteilen. Dabei ermöglicht die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung von max. 100mA die Anbindung mehrerer DALI Leuchten/Netzteile an ein Modul. Daraus ergibt sich für den Anwender ein entscheidender Kostenvorteil. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/YMOCA-DAMA](http://www.rp-group.com/de/item/YMOCA-DAMA)



**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen	
Produktmaße Länge	143 mm
Produktmaße Breite	47 mm
Produktmaße Höhe	29 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	162 mm
Verpackungsmaße Breite	51 mm
Verpackungsmaße Höhe	31 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2
Gehäusetemperatur	
Gehäusetemperatur (Max)	60 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schaltausgang	1750 W
Dimmungsart	DALI



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Verbrauch Standby	0.9 W
<b>Stromversorgung</b>	
Schaltzyklen	50000 Stk.
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+50 °C
<b>CASAMBI Produkte</b>	
Lastarten	Ohmsche Last
Kommunikationsart	Bluetooth, DALI 1, DALI 2
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung	+4 dBm

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.