



## Art.-Nr: YMOCA-GATEWAY-CGW-001 Passerelle Cloud PSU Casambi

Avec une passerelle Cloud Casambi, vous pouvez recevoir des données de votre réseau Casambi et piloter celui-ci via Internet. Cette commande est possible à partir de n'importe quel endroit avec votre smartphone.

Les mêmes fonctions que celles sur site sont disponibles.

1. Créez des groupes, des scènes et des animations.
2. Variez l'intensité de luminaires ou de groupes de luminaires, allumez-les ou éteignez-les.
3. Variez l'intensité d'un réseau complet, allumez-le ou éteignez-le. Activez/désactivez des scènes et des animations.
4. Commande de la température de couleur, de la teinte et de la saturation avec le régulateur de commande dans l'appli.
5. Créez et modifiez une minuterie.

La passerelle Cloud Casambi fonctionne principalement avec le micrologiciel Evolution.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-GATEWAY-CGW-001](http://www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-GATEWAY-CGW-001)



### DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	100.8 mm
Dimensions du produit Largeur	73.7 mm
Dimensions du produit Hauteur	29.25 mm
Certification	
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage externe
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Type de communication	CASAMBI, Bluetooth
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz



Max. puissance de transmission	+4 dBm
Certifications	CE, RoHS

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.