



Art.-Nr: YMOCA-WWUPTA
Casambi SC-TI-CAS Interface
f. bis zu 4 potentialfreie Taster

Dieser Taster verfügt über vier potentialfreie Eingänge und wird über die CASAMBI®-App verwaltet. Steuerbar ist dieser mit dem herkömmlichen Lichtschalter und ist einfach über einen Klick in das Netzwerk einzurichten. Jeder Taster kann über die App individuell zur Dimmung, Szenenerstellung oder zum An-/ und Ausschalten bestimmter Leuchten- oder Gruppen konfiguriert werden.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-WWUPTA



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Abmessungen | |
| Produktmaße Länge | 21 mm |
| Produktmaße Breite | 53 mm |
| Farbe | |
| Farbe | Lichtgrau |
| Gehäusematerial | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Elektrischer Anschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Dimmungsart | CASAMBI |
| Eingangsspannung AC | 220-240V / 50-60Hz V |
| Temperaturen | |
| Umgebungstemperatur (Min) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur (Max) | +55 °C |
| CASAMBI Produkte | |
| Kommunikationsart | Bluetooth |
| Max. Sendeleistung | +4 dBm |
| CASAMBI Verbindung | |



| | |
|----------------|--------|
| Verbindungstyp | Taster |
|----------------|--------|